

Блоки бесперебойного питания ББП-20М



Описание

Линейный блок питания ББП-20М предназначен для электропитания широкого спектра радиоэлектронного оборудования постоянным стабилизированным напряжением с возможностью резервного питания от встроенного аккумулятора. На лицевой панели источника питания расположены два светодиодных индикатора, отображающих состояние источника питания.

Левый индикатор: зеленый/красный (зеленый - источник работает от сети $\sim 220\text{В}$; красный - неисправен сетевой предохранитель или отсутствует напряжение сети).

Правый индикатор: зеленый/красный (зеленый - исправен; красный - неисправен выходной предохранитель источника питания что означает отсутствие напряжения на выходе источника питания).

Источники питания относятся к I классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75, рассчитаны на круглосуточную работу. Предназначены для установки в помещениях.

Основные области применения - системы контроля доступа, видеонаблюдения и др.

Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающей среды от $+5^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$;

относительная влажность воздуха 75% при температуре $+30^{\circ}\text{C}$ без конденсации влаги;

Напряжение питания

от сети переменного тока напряжением ($\sim 220 +10\% - 15\%$) В частотой (50 ± 1) Гц;

от встроенного аккумулятора с номинальным напряжением 12В и емкостью 7А·ч.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.eltech.nt-rt.ru || почта: eht@nt-rt.ru

Технические характеристики

Параметры	ББП-20М
Выходное напряжение	13.6 ± 0.2 В
Макс.ток на выходе (без аккумулятора)	2А
Тип аккумулятора	12 В, 7 А·ч
Вес нетто (без аккумулятора)	2,15 кг
Габаритные размеры	235x165x80 мм
Потребляемая мощность	50 В.А.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12,
Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.eltech.nt-rt.ru || почта: ehf@nt-rt.ru